

## LDR-15L-W/D

保管用 22.04

このたびは、LED電球をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
また、大切に保管して、お手入れの際などにご使用ください。

## 安全上の注意

 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などHID器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。(適合表示器具を除く) <b>(破損・発煙の原因となります)</b></li> <li>●取り付け、取り外しや器具清掃の際は必ず電源を切ってください。 <b>(感電の原因となります)</b></li> <li>●紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。 <b>(火災の原因となります)</b></li> </ul>
 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●LED電球はソケットに確実に取り付けてください。<b>(落下の原因となります)</b></li> <li>●点灯中や消灯直後はLED電球が高温になっておりますので、絶対に触れないでください。<b>(ヤケドの原因となります)</b></li> <li>●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。 <b>(破損・ケガの原因となります)</b></li> <li>●屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨形のビームランプ専用器具で使用してください。ソケット部に浸水しますと、<b>漏電・口金腐食・故障の原因となります。</b></li> </ul>

## 調光時の注意

- 調光にて使用する場合は、弊社推奨調光器(TLC-0005)を使用してください。その他の調光器を使用した場合、ちらつき・不点灯・故障の原因となります。
- 調光時に調光器からわずかに音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 電源の変動によって、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。ドライヤー、掃除機、電子レンジなどを使用すると、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。
- 調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置で使用してください。

## 仕様

型番 : LDR-15L-W/D

定格電圧 : 100V 消費電力 : 15W 光源色 : 電球色(色温度2700K)  
 ビーム角 : 44° 中心光度 : 2000cd 全光束 : 1760lm  
 Ra : 82 定格寿命 : 40,000h 屋外対応 : IP65相当

## ご使用上の注意

- このLED電球は、必ず交流電源100V-50Hz/60Hzでご使用ください。直流電源では使用しないでください。
- LED電球の周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は5℃~40℃です)
- 密閉型器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。(適合表示器具を除く)
- 使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により、使用できない場合があります。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがありますのでご注意ください。雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- LED電球を長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- LEDにはバラツキがあります。商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 酸、硫黄などの腐食製雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因となります)
- 定格寿命を経過したLED電球は交換をおすすめします。

## お問い合わせ

 テス・ライティング 株式会社

〒111-0053  
 東京都台東区浅草橋 3-22-9  
 TEL : 03-5833-0017  
 FAX : 03-5833-0288